

DOBLES Y TRIPLES 4 DÍGITOS

Display: Led, rojo, altura de dígito 14,3 mm, alta luminosidad.

Lectura máx.: 9999

Indicación de sobrerango: HHHH

Precisión: 0,5% de la lectura $\pm$ 1 Dígito
0,05% de la lectura $\pm$ 1 Dígito (Frec.)

Coefficiente de temperatura: 0,01% / °C

Programables por saltos: Ver cuadro de relación de transformadores (**)

	Tensión auxiliar	Consumo propio
Universal C.A./C.C	45-275 V	C.A. < 4 VA, C.C. < 2 W
Estándar C.A	380 ó 400 V $\pm$ 10%	< 3 VA
Estándar C.C	12, 24 ó 48 V $\pm$ 20%	< 2 W



CORRIENTE ALTERNA

Alcances	Dimensiones	Modelos		Display 2	Display 3
V - A	72 x 72	DH4EM2	AMPERÍMETRO x/1 y x/5 A (*)	VOLTIMETRO 0-500 V	-----
$V_{12}-V_{13}-V_{23}$	96 x 96	DH3EM3	VOLTIMETRO 0-500 V (fase - fase)	VOLTIMETRO 0-500 V (fase - fase)	VOLTIMETRO 0-500 V (fase - fase)
$V_1-V_2-V_3$	96 x 96	DH3EM3	VOLTIMETRO 0-300 V (fase - neutro)	VOLTIMETRO 0-300 V (fase - neutro)	VOLTIMETRO 0-300 V (fase - neutro)
$A_1-A_2-A_3$	96 x 96	DH3EM3	AMPERÍMETRO x/1 y x/5 A (*)	AMPERÍMETRO x/1 y x/5 A (*)	AMPERÍMETRO x/1 y x/5 A (*)
V-A-Hz	96 x 96	DH3EM3	VOLTIMETRO 0-500 V	AMPERÍMETRO x/1 y x/5 A (*)	FRECUENCÍMETRO 0-999 Hz

(*) Para conexión a transformadores

CORRIENTE CONTÍNUA

Alcances	Dimensiones	Modelos		Display 2	Display 3
V - A	96 x 96	DH3C2M	AMPERÍMETRO x/60 MV	VOLTIMETRO 0-500 V	-----

FRECUENCÍMETROS 4 DÍGITOS

Display: Led rojo, altura de dígito 14,3 mm, alta luminosidad.

Lectura máx.: 9999

Precisión: 0,05% de la lectura $\pm$ 1 Dígito.

Tensión de funcionamiento: 10-500 V

Tensión auxiliar: C.A. 110, 230, 400* V $\pm$ 20%

Consumo propio < 3 VA

Coefficiente de Temperatura: 0,005% / °C

* 400 V para tamaño de 72x72 ó 72x36 mm consultar



CORRIENTE ALTERNA		
MODELO (Dimensiones)	DH4F (72x72) DH3F (96x96)	DP46F (72x36) DP35F (96x48)
DISPLAY		
Rango de medida	0 - 999,9 Hz	0 - 999,9 Hz